FOD1206 系列手持式光回损计

FOD1206A/B 光回损计设计用于控制单模光纤接头质量及测量各种光器件、光链路的反射衰耗。

此仪表可靠、坚固、使用简便。回损测量范围 0 ~ -60dBm，此仪表可独立测量 CATV 的接头、快速或长途线路。

FOD1206A/B 可用作 1310nm（A 型）或者 1550nm（B 型）光源，也可用作测量单模光纤的光功率计。

FOD1206A/B 的标准配置包括用于 AC 电源供电的电源单元一只，用于校准仪表的终端尾纤一条，FC/APC-FC/PC 标准光跳线一条 ，相应适配器一只，橡胶保护套一只。

供选标准光跳线及适配器类型：FC/APC-FC/PC、FC/APC-SC/SPC、FC/APC-ST/SPC、FC/APC-LC/SPC。

技术规格：

型号	FOD1206A	FOD1206B
波长	1310 ± 20 nm	1550 ± 20 nm
输出光功率	-5dBm	
光功率调整范围	-7 ~ -3 dBm	
谱宽	2nm（20°C）	
光功率稳定度	0.1dB（15 分钟预热后）	
光功率测量范围	+3 ~ -60 dBm	
光功率测量相对精度	相对测量：0.3dB；绝对测量：1.0dB	
回损测量范围	0 ~ -60 dB	
连接器形式	FC/APC	
光纤类型	单模 9/125μm	
零点补偿范围	±2 dB	
电源	2 节 1.5V AA 碱性电池 / AC 适配器	
电池连续使用时间	光回损计或光源模式：16 小时；光功率计模式：100 小时	
尺寸、重量	147 × 74 × 28 mm；300g	
工作环境	0°C ~ +50°C（湿度 30 ~ 80%）	
存储条件	-40°C ~ +60°C（湿度 80@25°C）	
供选标准光跳线及适配器类型	FC/APC-FC/PC、FC/APC-SC/SPC、FC/APC-ST/SPC、FC/APC-LC/SPC	
标准附件	操作说明书、橡胶保护套、携带软包、适配头、终端尾纤、标准光跳线及相应适配器、电池、交流电源适配器	
订购信息	订货时请您指定您需要的标准跳线及适配器形式，如无指定，我们将按 FC/PC 发货	

技术规格如有更改，恕不另行通知。Ver.0610

FOD（国际）光纤设备公司中国北京代表处
地址：北京市朝阳区大北窑楼 416 室
邮编：100022
电话：010-65682001
传真：010-65686995
网址：www.fods.com.cn